Serie R-HF • *Series R-HF*

Die **H**och**f**requenzrüttler dieser Serie müssen an einem Freqeunzumformer- oder -umrichter betrieben werden. Bei Betrieb mit einem Frequenzumrichter, kann mit wenig Aufwand auch eine Drehzahlverstellung ermöglicht werden. Für die Rüttler passende standard- oder kundenspezifische Stromversorgungen können mit angeboten werden.

2-polig, 6000 U/min, 400 V, 100 Hz • *2-pole 6000 rpm, 400 V, 100 Hz*

Typ / *Type*	Zentrifugalkraft / *Centrifical force*		Leistung / *Power*	Strom *Current*	Abmessungen / *Dimensions*											Abb. / Fig.	Gewicht / *Weight*
				400 V	a	b	c	d	e	h	l	m	n	o	r		
	N	kp	W	A						mm							kg
					65	140	13										
RZHF 40	4000	400	275	0,50	90	125	13	135	250	128	25	162	80	-	-	A	6,7
					115	135	11										
RZHF 100	10000	1000	950	1,90	90	154	13	122	285	176	50	186	66	95	100	B	19,0
RZHF 100 S	10000	1000	950	1,90	60	125	13	84	285	176	105	142	66	95	100	B	19,0
RZHF 140	14000	1400	960	3,20	100	180	17	140	372	207	112	220	83	125	100	B	30,0
RZHF 200 S	20000	2000	960	3,20	100	180	17	140	372	207	112	220	83	125	100	B	30,0
RZHF 200	20000	2000	960	3,20	100	200	17	140	372	207	72	240	83	125	100	B	31,5

4-polig, 6000 U/min, 250 V, 200 Hz • *4-pole 6000 rpm, 250 V, 200 Hz*

Typ / *Type*	Zentrifugalkraft / *Centrifical force*		Leistung / *Power*	Strom *Current*	Abmessungen / *Dimensions*											Abb. / Fig.	Gewicht / *Weight*
				250 V	a	b	c	d	e	h	l	m	n	o	r		
	N	kp	W	A						mm							kg
RVHF 100	10000	1000	1000	3,65	90	154	13	122	285	176	50	186	66	95	100	B	18,0
RVHF 100 S	10000	1000	1100	3,65	60	125	13	84	285	176	105	142	66	95	100	B	18,2
RVHF 140	14000	1400	1500	5,25	100	180	17	140	372	207	112	220	83	125	100	B	28,5
RVHF 200	20000	2000	2000	7,00	100	180	17	140	372	207	112	220	83	125	100	B	29,0

© 2011 KNAUER Engineering. Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.